



**CW-720IR**

**Príručka rýchlej inštalácie  
bezdrôtovej sieťovej kamery**

## Podpora

Pre viac informácií je možné stiahnuť úplnú príručku a podporné programy z <http://www.airlivesecurity.com/product/cw-720ir/document>, alebo naskenovaním nasledovného QR kódu.




Pred písaním na technickú podporu OvisLink si pozrite databázu často kladených otázok na <http://www.airlivesecurity.com/product/cw-720ir/faq>




Pre zodpovedanie ďalších otázok si otvorte manuál na CD alebo napíšte mail na [\*\*tech@airlive.com\*\*](mailto:tech@airlive.com)

# Obsah balenia CW-720IR


Skontrolujte obsah balenia a pokiaľ akákoľvek súčasť chýba kontaktujte predajcu.



CW-720IR



Napájací adaptér  
12V/1A



Alebo

Stojan so  
skrutkami



Odnímateľná  
WLAN anténa



CD s  
manuálom




Príručka  
rýchlej  
inštalácie



Príručka  
rýchlej  
inštalácie

# Vstupno-výstupné rozhranie





## 01 Pred použitím kamery

**Dôležité upozornenie:** Pre zabránenie straty akýchkoľvek údajov vložte prázdnu MicroSD kartu. Odporúčaná kapacita je 34 / 64 GB typu Class 10.




**64GB/  
Class10  
MicroSD**

Pripojenie antény




## 02 Upevnenie kamery

Pripevnite kameru na stojan a položte ju na stôl, prípadne ju pomocou skrutiek pripevnite na strop alebo stenu.




### 03 Napájanie kamery

Na spustenie kamery pripojte 12 / 1A adaptér ku kamere.



Ak potrebujete obojsmerný prenos zvuku, pripojte k audio portu reproduktor.




## 04 Bezdrôtové spojenie s WPS

WPS funkcia poskytuje veľmi jednoduché a rýchle pripojenie k routeru. Najprv stlačte tlačidlo **WPS** na routeri.



Potom stlačte na zariadení CW-720IR tlačidlo **Reset / WPS**. Tento proces musí byť ukončený do 120 sekúnd a uistite sa, že stavová LED indikujúca úspešné pripojenie bliká.



**\* Podmienka je router s WPS funkciou.**



## 05 Bezdrôtová lokálna sieť

Pred sledovaním záberov z kamery sa uistite, že je CW-720IR a mobilné zariadenie pripojené k rovnakej WiFi sieti.



Uistite sa, že je UPnP funkcia povolená. Na väčšine routerov na domáce použitie je UPnP predvolene povolené.

## 06 Stiahnutie CamPro Mobile

Na stiahnutie CamPro Mobile navštívte App Store alebo Google Play. Môžete použiť softvér na skenovanie QR kódov alebo jednoducho vyhľadajte „**AirLive CamPro Mobile**“.



App Store



Google Play




## 07 Spustenie CamPro Mobile

Na vašom zariadení kliknite na ikonu „CamPro Mobile“.




Stlačte „Setup“.



## 08 Vyhl'adanie a pridanie kamery

Stlačte „Add“ pre vyhl'adanie kamery.



## 09 Vyhľadanie a pridanie kamery

Stlačte „Auto Search“.

Back

Device Edit

Save

Device ID	<input type="text"/>
	<div>Query</div> <div>Auto Search</div>
Name	<input type="text" value="IPCam-2"/>
Model	<input type="text" value="&lt;Not Selected&gt;"/>
Address	<input type="text"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="••••••"/>

## 10 Vyhľadanie a pridanie kamery

V zozname vyberte kameru, ktorej záznam chcete sledovať.

Back

Device Edit

Save

Device ID

Query Auto Search

BU-3026-IVS - 192.168.0.147

BU-3028-IVS - 192.168.0.140

BU-720 - 192.168.0.91

**CW-720IR - 192.168.0.202**

FE-200CU - 192.168.0.182

MD-3025-IVS - 192.168.0.14


OD-2025HD - 192.168.0.114

Password



## 11 Vyhľadanie a pridanie kamery

Upravte prihlasovacie meno a heslo. Kliknite na „Save“. Predvolené prihlasovacie meno / heslo je admin / airlive.



The screenshot shows a web interface for editing a device. At the top is a dark grey header bar with three buttons: 'Back' on the left, 'Device Edit' in the center, and 'Save' on the right. The 'Save' button is highlighted with a red square, and a hand icon with a fingerprint is shown clicking it. Below the header is the form area. It contains several input fields: 'Device ID' with the value '107212910', 'Name' with 'IPCam-1', 'Model' with 'CW-720IR', 'Address' with '192.168.0.202', 'HTTP Port' with '80', 'User Name' with 'admin', and 'Password' with masked characters. The 'User Name' and 'Password' fields are each highlighted with a red square. Between the 'Device ID' field and the 'Name' field, there are two blue links: 'Query' and 'Auto Search'.

Device Edit	
Device ID	107212910
<a href="#">Query</a> <a href="#">Auto Search</a>	
Name	IPCam-1
Model	CW-720IR
Address	192.168.0.202
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••

## 12 Premenovanie kamery

Pre jednoduché pamätanie môžete kameru premenovať. Napríklad môžete kameru pomenovať „Detská izba“.

Back

Device Edit


Save

Device ID	107212910
	<a href="#">Query</a> <a href="#">Auto Search</a>
Name	Detská izba
Model	CW-720IR
Address	192.168.0.202
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••



## 13 Sledovanie živého záznamu

Stlačte „Back“ pre návrat na sledovanie 4-kanálov.




## 14 Sledovanie živého záznamu

Pre zväčšenie videa môžete vybrať ktorýkoľvek kanál ťuknutím na jeho náhľad.




## 15 Prispôsobenie sledovacieho uhlu a zaostrenie

Keď vidíte obraz z kamery, je potrebné prispôbiť kameru na požadovaný sledovací uhol.



Taktiež je potrebné pomocou zaostrovanieho krúžku nastaviť ostrosť obrazu.



## 16 Obojsmerný prenos zvuku


Teraz môžete robiť audio komunikáciu. Pre povolenie audio funkcie vyberte jeden kanál.



**Prenos zvuku zo  
zariadenia do kamery**


**Prenos zvuku z  
kamery do zariadenia**

## 17 Sťahovanie a prehrávanie záznamu

Môžete prehrávať a sťahovať nahrávky z MicroSD karty do vášho zariadenia. Prepnete sa na jeden kanál a stlačte „“ na zobrazenie zoznamu nahrávok z




Uvidíte zoznam záznamov, kliknite na súbor, ktorý chcete prehrať.



## 18 St'ahovanie a prehrávanie záznamu

Kliknite na „Play“ na prehratie videa a „Save“ na uloženie videa do zariadenia alebo „Cancel“ na vybratie iného súboru.



Na zariadeniach so systémom Android je možné priame prehratie uloženého videa. Na pozretie uloženého videa na systéme iOS sa potrebujete pripojiť k iTunes.

## 19 Iné spôsoby na sledovanie záznamu z kamery

Navyše vám poskytujeme aj iné spôsoby na sledovanie videa z kamery. Možnosti výberu:

### 1. DIPS ID

DIPS ID je unikátne číslo kamery. Pomocou DIPS ID môžete kameru vyhľadať a sledovať.

### 2. AirLive View

AirLive View je program cez webovú rozhranie, ktorý vám umožňuje sledovanie kamery. Pre sledovanie navštívte <http://www.airliveview.com/>

### 3. Web UI

Webové rozhranie kamery vám poskytuje viac detailných nastavení. Použitie je možné v týchto prehliadačoch IE, Chrome a Firefox.

## 20 Sledovanie pomocou DIPS ID

V kroku 11. môžete vidieť na obrazovke číslo DIPS ID. Jednoducho prepíšete toto DIPS ID číslo a vyhľadajte ho. Zobrazia sa vám informácie o kamere s možnosťou sledovať video a uložiť ho.

The screenshot shows a 'Device Edit' screen with the following fields and controls:

- Back** button (top left)
- Device Edit** title (top center)
- Save** button (top right)
- Device ID** field: 107212910
- Query** button (below Device ID)
- Auto Search** button (below Device ID)
- Name** field: IPCam-
- Model** field: CW-720IR
- Address** field: 192.168.0.202
- HTTP Port** field: 80
- User Name** field: admin
- Password** field: masked with dots




## 21 DIPS ID cez Web UI

DIPS ID môžete použiť na vyhľadanie a sledovanie kamery vo webovom rozhraní.

Navštívte adresu

<http://www.airlive.com/index.dips.2011-0528.php>  
a zadajte DIPS ID.

Stlačte OK.



Na obrazovke uvidíte IP adresu kamery a číslo portu. Stlačte „Go“ na vstup do Web UI kamery.

## 22 Sledovanie cez internet pomocou AirLive View

Navštívte adresu <http://www.airliveview.com/>



Pre vyhľadanie a sledovanie kamery postupujte podľa Inštalačnej príručky AirLive View.

## **23** Viac nastavení cez Web UI kamery

Webové rozhranie kamery poskytuje detailnejšie nastavenia.

Pre vyhľadanie kamery nainštalujte z priloženého CD softvér IP Wizard.

Kamera získa IP adresu automaticky po pripojení k modemu / routeru pomocou DHCP serveru. Počítače a kameru ponechajte v rovnakej sieti LAN.

Alebo môžete kamere pridelit' statickú IP adresu.