



CW-720IR

**Руководство по быстрой
установке сетевой камеры**

Поддержка

Более подробное руководство вы можете скачать по ссылке **<<http://www.airlivesecurity.com/product/cw-720ir/document>>** или сканируйте QR код для получения ссылки.




Пожалуйста просмотрите раздел FAQ **<<http://www.airlivesecurity.com/product/cw-720ir/faq>>** перед запросом в техническую поддержку OvisLink




По любым другим вопросам, ознакомьтесь с руководством на CD диске или напишите в техническую поддержку **tech@airlive.com**

CW-720IR комплект поставки


Проверьте весь комплект поставки и свяжитесь с дистрибутором если каких-либо компонентов нет в комплекте.



CW-720IR



12V/1A
адаптер питания



or
Stand
with Screws



Detachable
WLAN
Antenna



CD диск с
руководством




Руководство
по быстрой
установке



Quick
Start
Guide

Разъемы входа и выхода



01 Перед использованием камеры



Важно: Вставьте пустую карту MicroSD, все данные на ней будут утеряны.

Рекомендуемая емкость 32/64GB Класс 10




**64Gb/
Класс10
MicroSD**

Подключите антенну




02 Монтаж камеры

Соедините камеру с держателем и установите на столе или закрепите на кронштейн винтами.




03 Включение камеры

Подключите блок питания 12V1A к камере.



Если вам нужна 2-хсторонняя аудио связь, подключите громкоговоритель в аудио порт.




04 Беспроводное соединение через WPS

WPS позволяет быстро и легко подключиться к беспроводному маршрутизатору. Нажмите кнопку **WPS** на маршрутизаторе.



Затем нажмите кнопку **Reset/WPS** на устройстве CW-720IR. Это нужно сделать менее чем за 2 минуты. При успешном подключении красный индикатор начнет моргать.



*** Необходим маршрутизатор с функцией WPS.**

05 Беспроводная локальная сеть

Перед просмотром убедитесь, что CW-720IR и мобильное устройство находятся в одной сети.



Убедитесь что функция UPnP включена. В большинстве домашних маршрутизаторов UPnP включено по умолчанию.

06 Скачать CamPro Mobile

Посетите App Store или Google Play для установки CamPro Mobile. Сканируйте QR код или используйте поиск по фразе **"AirLive CamPro Mobile"**



App Store



Google Play




07 Запустить CamPro Mobile

Нажмите иконку "CamPro Mobile" на вашем устройстве.




Нажмите "Setup"



08 Найти и добавить камеру

Нажмите "Add" чтобы начать поиск камеры.




09 Найти и добавить камеру

Нажмите "Auto Search"

Back

Device Edit

Save

Device ID	<input type="text"/>
	<div>Query</div> <div><div>Auto Search</div></div>
Name	<input type="text" value="IPCam-2"/>
Model	<input type="text" value="<Not Selected>"/>
Address	<input type="text"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="•••••"/>

10 Найти и добавить камеру

В списке камер выберите ту, изображение с которой хотите увидеть.

Back

Device Edit

Save

Device ID

Query **Auto Search**

BU-3026-IVS - 192.168.0.147

BU-3028-IVS - 192.168.0.140

BU-720 - 192.168.0.91

CW-720IR - 192.168.0.202

FE-200CU - 192.168.0.182

MD-3025-IVS - 192.168.0.14

OD-2025HD - 192.168.0.114

Password



11 Найти и добавить камеру

Измените информацию и логин пароль.
Нажмите "Save". Стандартные имя
пользователя и пароль: admin/airlive

Back **Device Edit** **Save**

Device ID 107212910

[Query](#) [Auto Search](#)

Name IPCam-1

Model CW-720IR

Address 192.168.0.202

HTTP Port 80

User Name admin

Password ••••••••

12 Переименовать камеру


Для простого запоминания, дайте камере понятное вам название. Например, "Камера в детской".

BackDevice EditSave

Device ID	107212910
	Query Auto Search
Name	Камера в детской
Model	CW-720IR
Address	192.168.0.202
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••


13 Прямой эфир

Нажмите "Back" для прямого эфира с 4-х камер.




14 Прямой эфир

Переключайтесь между полноэкранным просмотром и просмотром с 4-х камер простым нажатием на экран.




15 Настройка угла обзора и фокуса камеры

После установка и добавления камеры, настройке желаемый угол обзора.



Также необходимо настроить фокус для получения качественного изображения.



16 Двусторонняя аудио связь

Теперь вы можете общаться через камеру. Переключитесь в одиночный просмотр для активации аудио функций.




Передача аудио с устройства на камеру


Передача аудио с камеры на устройство

17 Скачивание и воспроизведение

Вы можете просматривать записи на MicroSD карте и скачивать их на свое устройства. Переключитесь в одиночный режим просмотра и нажмите "▶" для вывода списка записей.




Вы увидите список записей. Нажмите на необходимую запись.



18 Скачивание и воспроизведение

Нажмите "Play" для просмотра, "Save" для сохранения видео или "Cancel" для выбора другого файла.



В Android, вы можете открыть сохраненное видео стандартным видеоплеером.
В iOS, вы должны быть подключены к iTunes для просмотра сохраненного видео.

19 Другие способы просмотра видео с камеры

В дополнении, есть другие способы просмотра изображения с камеры. Например:

1. DIPS ID

уникальный номер камеры. Можно искать и просматривать видео с камеры по DIPS ID.

2. AirLive View


веб-программа для доступа к камерам и просмотра изображения. Зайдите по адресу <http://www.airliveview.com/>

3. Web UI

веб-настройка камеры позволяет более детально настроить камеру через IE, Chrome или Firefox.

20 Просмотр по DIPS ID

Вернитесь на шаг 11, тут вы можете видеть Device ID устройства. Введите DIPS ID и вы получите информацию о камере и возможность просмотра.




The screenshot shows a 'Device Edit' form with several fields and buttons. Red boxes highlight the 'Back' button, the 'Device ID' field containing '107212910', and the 'Save' button. A hand icon points to the 'Query' button, which is also highlighted with a red box. The 'Auto Search' button is visible next to it. The form contains the following data:

Field	Value
Device ID	107212910
Name	IPCam-
Model	CW-720IR
Address	192.168.0.202
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••

21 DIPS ID в веб-интерфейсе

Вы можете использовать DIPS ID для поиска и просмотра через веб-интерфейс. Пройдите по адресу: <http://www.airlive.com/index.dips.2011-0528.php> и введите DIPS ID.

Нажмите OK



Вы увидите IP адрес камеры и номер порта. Нажмите "Go" для доступа к веб-интерфейсу камеры.

22 Просмотр через интернет посредством AirLive View

Зайдите на адрес: <http://www.airliveview.com/>



Следуйте указаниям мастера установки и завершите поиск камеры и начните просмотр.

23 Больше настроек через веб-интерфейс камеры

Благодаря внутреннему веб-интерфейсу камеры, вы можете настроить её более детально.

Установите программу с диска IP Wizard.

Камера и компьютер должны находиться в одной сети. Программа сама найдет камеры если камера получила адрес автоматически от маршрутизатора.

Или вы можете добавить камеру вручную по её статическому адресу.