



CW-720IR

**Cámara de red wireless:
Guía de instalación rápida**

Soporte

Para más información, puede descargar las guías completas y programas de soporte desde <http://www.airlivesecurity.com/product/cw-720ir/document>, o escanear el código QR aquí.




Por favor consulte las FAQs <http://www.airlivesecurity.com/product/cw-720ir/faq> antes de escribir al equipo de soporte técnico de OvisLink para obtener más ayuda.




Para cualquier otra consulta, por favor lea el manual de usuario en el CD o envíe un correo a tech@airlive.com para solicitar soporte técnico.

CW-720IR: Contenido de la caja


Por favor revise el contenido de la caja y contacte a su distribuidor si falta alguna pieza.



CW-720IR



Adaptador de energía 12V/1A



Soporte con tornillos



Antena WLAN desmontable



Manual de usuario en CD




Guía de instalación rápida



Guía de comienzo rápida

Interfase I/O





01 Antes de usar la cámara

Importante: Por favor inserte una tarjeta MicroSD vacía para prevenir pérdidas de datos. Se recomiendan capacidades de 32/64GB y clase 10.




**MicroSD
64GB/
Clase
(class) 10**

Coloque la antena




02 Montaje de la cámara

Adjunte la cámara al soporte y coloque la cámara sobre la tabla o fíjela en el techo o en la pared con los tornillos.




03 Encienda el cámara

Conecte el adaptador de 12V1A para encender la cámara.



Si necesita la función de audio bidireccional, por favor conecte un parlante al puerto de audio.




04 Conexión wireless con WPS

La función WPS le ofrece una conexión muy sencilla y rápida a su router wireless. Por favor presione en primer lugar el botón **WPS** del router.



Luego presione el botón **Reset/WPS** de CW-720IR. Este proceso debe finalizar en 120 segundos. Asegúrese de que el LED ámbar esté parpadeando para comprobar que la conexión se ha realizado exitosamente.



*** Es indispensable tener un router con función WPS.**

05 LAN local wireless

Antes de visualizar la cámara, por favor asegúrese de que CW-720IR y el dispositivo móvil estén en la misma WLAN.



Por favor asegúrese de que la función UPnP esté habilitada. Para la mayoría de los routers hogareños, UPnP siempre está habilitada.

06 Descargar CamPro Mobile

Por favor, visite App Store o Google Play para descargar CamPro Mobile. Puede utilizar un software de escáner de código QR directamente o simplemente buscar "**AirLive CamPro Mobile**".



App Store



Google Play




07 Iniciar CamPro Mobile

Presione un click sobre el ícono "CamPro Mobile" en su dispositivo.




Presione "Setup"



08 Buscar y agregar la cámara

Presione "Add" para empezar a buscar la cámara.



09 Buscar y agregar la cámara

Presione "Auto Search"

Back

Device Edit

Save

Device ID	<input type="text"/>
	<div>Query</div> <div>Auto Search</div>
Name	<input type="text" value="IPCam-2"/>
Model	<input type="text" value="<Not Selected>"/>
Address	<input type="text"/>
HTTP Port	<input type="text" value="80"/>
User Name	<input type="text" value="admin"/>
Password	<input type="password" value="••••••"/>

10 Buscar y agregar la cámara

Deslice la lista y seleccione la cámara que desea ver.

Back

Device Edit

Save

Device ID

Query [Auto Search](#)

BU-3026-IVS - 192.168.0.147

BU-3028-IVS - 192.168.0.140

BU-720 - 192.168.0.91

CW-720IR - 192.168.0.202

FE-200CU - 192.168.0.182

MD-3025-IVS - 192.168.0.14

OD-2025HD - 192.168.0.114

Password



11 Buscar y agregar la cámara

Edite la información y el Nombre de usuario/Contraseña. Haga click sobre "Save". El Nombre de usuario/Contraseña por defecto es admin/airlive.



The screenshot shows a 'Device Edit' form with a dark header bar containing 'Back', 'Device Edit', and 'Save' buttons. The 'Save' button is highlighted with a red box and a hand icon. The form fields are as follows:

Field	Value
Device ID	107212910
Query Auto Search	
Name	IPCam-1
Model	CW-720IR
Address	192.168.0.202
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••

Red boxes highlight the 'Save' button, the 'admin' text in the 'User Name' field, and the masked 'Password' field.

12 Cambiar el nombre de la cámara

Para una mejor memorización, puede cambiar el nombre de la cámara. Por ejemplo, puede nombrar a esta cámara como "Cuarto de bebé".

Back


Device Edit

Save

Device ID	107212910
	Query Auto Search
Name	Cuarto de bebé
Model	CW-720IR
Address	192.168.0.202
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	••••••••


13 Vista en vivo de la cámara

Presione "Back" para vista en vivo de 4 canales.




14 Vista en vivo de la cámara

Puede seleccionar cualquier canal para ampliar el video o vista de 4 canales tocando la pantalla.




15 Ajuste del ángulo de visualización y foco

Una vez que obtiene la vista de cámara, necesita ajustar la cámara al ángulo de visualización deseado.



También necesitará ajustar el anillo de enfoque para tener la vista más clara.



16 Audio bidireccional

Ahora puede hacer una comunicación de voz gratuita. Por favor cambie a un solo canal y habilite la función de audio.



Transmisión de audio desde el dispositivo a la cámara.


Transmisión de audio desde la cámara al dispositivo.

17 Descarga y reproducción

También puede ver los archivos grabados en la tarjeta MicroSD y descargarlos en su dispositivo. Por favor, cambie a un solo canal y presione "▶" para ver la lista de grabaciones.




Usted verá la lista de reproducción. Presione un click sobre el archivo que desea reproducir.



18 Descarga y reproducción

Presione click en "Play" para reproducir el clip de video, "Save" para guardarlo en el dispositivo o "Cancel" para seleccionar otro archivo.



Para sistemas Android, puede hacer una vista previa del archivo de video grabado en el dispositivo Android.

Para el sistema iOS, necesitará conectarse a iTunes para visualizar el video grabado.

19 Otras maneras de visualizar la cámara

Además, le proporcionamos otras maneras de ver la cámara. Usted puede elegir:

1. ID DIPS

EL ID DIPS es un número exclusivo de la cámara. Usted puede buscar y ver la cámara con el ID DIPS.

2. AirLive View


AirLive View es un programa basado en una página web que le permite ver la cámara. Por favor ir a <http://www.airliveview.com/>

3. Interfase de usuario web

La interfase de usuario web de la cámara le permite realizar más ajustes a través de IE, Chrome y Firefox.

20 Visualización con ID DIPS

Regrese al paso 11, usted puede ver el número ID del dispositivo en la pantalla. Sólo tiene que introducir el número ID DIPS y consultarlo. Recibirá la información de la cámara y estará habilitado para ver el video después de guardarlo.



The screenshot shows a 'Device Edit' interface. At the top, there are three buttons: 'Back', 'Device Edit', and 'Save'. The 'Save' button is highlighted with a red box and a hand icon pointing to it. Below the buttons, there is a 'Device ID' field with the value '107212910', which is also highlighted with a red box. Below this, there are two buttons: 'Query' and 'Auto Search'. The 'Query' button is highlighted with a red box and a hand icon pointing to it. Below these buttons, there are several input fields: 'Name' (containing 'IPCam-'), 'Model' (containing 'CW-720IR'), 'Address' (containing '192.168.0.202'), 'HTTP Port' (containing '80'), 'User Name' (containing 'admin'), and 'Password' (containing seven dots).

Device Edit	
Device ID	107212910
Query Auto Search	
Name	IPCam-
Model	CW-720IR
Address	192.168.0.202
HTTP Port	80
User Name	admin
Password	•••••••


21 ID DIPS en la interfase de usuario web

También puede utilizar ID DIPS para buscar y ver la cámara en la interfase de usuario web.

Por favor, vaya a

<http://www.airlive.com/index.dips.2011-0528.php>
e introduzca el ID DIPS.

Presione OK



Verá la dirección IP de la cámara y el número de puerto en la pantalla. Por favor presione "Go" para acceder a la interfase de usuario web de la cámara.

22 Visualización en Internet con AirLive View

Por favor, vaya a <http://www.airliveview.com/>



Por favor, siga la Guía de Instalación de AirLive View para completar la búsqueda de la cámara y la visualización en vivo.

23 Más ajustes con la interfase de usuario web de la cámara

Usted puede hacer más ajustes en la interfase de usuario web de la cámara.

Por favor, instale el software Asistente IP (IP Wizard) incluido en el CD para buscar la cámara.

La cámara obtendrá una dirección IP automáticamente si está conectada a un módem/router en modo DHCP. Por favor ubique las computadoras y la cámara en la misma LAN.

O puede asignar a la cámara una dirección IP estática.